

产品三包凭证(客户联)

客户姓名_____(先生/小姐) 联系方式_____

客户地址_____ 序列号(SN)_____

产品型号_____ 购机日期_____

产品三包凭证(商家联)

客户姓名_____(先生/小姐) 联系方式_____

客户地址_____ 序列号(SN)_____

产品型号_____ 购机日期_____

产品合格证

检验员_____

日期_____

按钮说明

指示灯
常亮: 负载打开/关闭
闪烁: 进入配网状态

以四位开关为例

产品规格

产品材质	拜耳塑料, 铝镁合金, 泰坦玻璃
产品颜色	无相白、魅影灰、定制颜色
表面处理	UV肤感漆、金属阳极
外形尺寸	86mm×86mm×5.4mm
安装尺寸	86mm×86mm×70mm
工作温度	0℃~40℃
工作湿度	≤85%RH(无冷凝)
无线协议	BLE Mesh
接线方式	零火线
额定电压	AC85-265V 50/60Hz
负载功率	LED≤300W/盏
通断方式	继电器
安装方式	预埋

包装清单

● 智能墙壁开关×1

● 产品说明书×1

● 螺丝×2

保修政策

智能墙壁开关的售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》，实行售后三包服务，服务内容如下：

1、自您签收日起7日内，本产品出现产品性能故障，可免费享受退货或者换货服务；

2、自您签收日起8日-15日内，本产品出现产品性能故障，可免费享受换货或者维修服务；

3、自您签收日起12个月内，本产品出现产品性能故障，可免费享受维修服务。

非保修条例

1、未经授权维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标识、防伪标记；

2、已超过三包有效期；

3、因不可抗力造成的损坏；

4、其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的损坏或故障。

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属件	X	○	○	○	○	○
无线模块	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364-2014的规定编制。

○表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下；

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。

10

本标示内数字标识产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年，某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

SUMI

智能家居

产品介绍

二位开关

三位开关

四位开关

八位开关

侧面

背面

入网设置

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

已接入米家
works with
mija

小米智能家居

扫码下载App

App以实际发布版本为准

设备重置配网方式

任意按键连续短按3次再长按5秒，直到指示灯快速闪烁，表示重置成功，恢复到出厂设置，进入配网状态。

扫码下载App

App以实际发布版本为准

安全须知

为确保正确使用本产品，墙面开关必须由专业电工安装或拆卸。

安装或拆卸墙面开关前必须要切断电源总闸，以防触电。

安装或拆卸本产品所控制的灯或灯具前必须要切断电源总闸，以防触电。

本产品在安装和使用过程中需远离火源和水源。

本产品不能在潮湿环境中使用(比如浴室)。

安装说明

● 关闭电源总闸，并用测电笔确认暗盒中的火线没有带电。

● 取下开关面板(如下图)

安装说明

● 接线说明：

火线

零线

L1、L2、L3、L4为负载线

● 请按产品上实物标识接线

L: 火线输入

N: 零线输入

L1、L2、L3、L4为负载线

剥线长度10mm

以四位开关为例

安装说明

● 检查接线，确定铜线与接线柱接触良好，且没有裸露的导线。

● 用安装螺丝把底座固定到暗盒里后，扣回面板。

● 注意安装过程螺丝不宜拧得过紧，以免导致变形或屏幕、硬件损坏。

● 如安装遇到问题，切不可大力按压强行安装，应先找平墙面，检查支架。

成品尺寸	80x80mm
展开图尺寸：	480x80mm
公差：	±2mm

单位:mm